

## K100

**KLINGER BORN** 

**Einbauschalter mit Unterspannungsauslösung zum Schutz gegen selbstständigen Wiederanlauf nach Spannungseinbruch und Spannungswiederkehr.**

**Traub-Bestell-Nr.: K100-400V-4S**

Tasterfeld: Rot-grün mit Schutzkappe

Gehäuse: Schwarz

### Besonderheiten

- Mit Unterspannungsauslösung (Standard)
- Idealer Einbauschalter für Ständerbohrmaschinen, Schleifböcke u.v.m.
- Mit VDE-Zulassung



<b>Hersteller</b>	Klinger & Born
<b>Bestückung</b>	4 Schließer
<b>Schaltleistung</b>	3,0 kW 230V-/AC-3, 4,0 kW 400V-/AC-3
<b>Einbaulage</b>	Beliebig, ausgenommen Tastatur nach oben
<b>Betätigungsart</b>	Mechanisch EIN/AUS Elektrisch EIN, mechanisch AUS
<b>Anschluss</b>	Flachstecker 6,3x0,8
<b>Befestigung</b>	Schraubbefestigung 2x M3,5 oder Ejot KA35
<b>Schutzart</b>	Abhängig von Einbauverhältnissen von Betätigungsseite IP54
<b>Unterspannungsauslöser</b>	Uc: 400V/50Hz

**Traub-Bestell-Nr.: K100-400V-4S**